

Instruções para instalação do suporte SM320B



1. Características do produto

Peso: 1.6 Kg; Tamanho do suporte: 12"-30" (pol.); Peso máximo: 20 Kg; Padrão VESA: 50x50 75x75 100x100 mm.

2. Lista de hardware


Importante: Não somos responsáveis por nenhum tipo de ferimento pessoal ou danos ao produto devido ao mal uso, montagem incorreta ou uso incorreto do produto.

Nota: A montagem deste suporte não é adequada para uso em paredes de aço ou concreto. Se você estiver incerto do tipo da material da parede a ser instalado ou alguma questão em relação a instalação correta deste suporte, contate um técnico qualificado. Se as peças necessárias não estiverem inclusas, por favor contate imediatamente a loja a qual adquiriu o produto.

Cuidado: Este suporte é indicado para monitores que não ultrapassem o tamanho ou peso limite. Usar este produto com peso acima do indicado pode causar danos ao suporte e ao monitor.

ITENS

Nº	Descrição	Especificação do modelo	Qtd.
1		Painel	x1
2		Tubo de aço	x1
3		Braçadeira de mesa	x1
4		Articulação de liga de alumínio 1	x1
5		Braço de articulação de alumínio	x1
6		Porca de fixação de plástico 1	x1
7		Porca de fixação de plástico 2	x1
8		Trava de plástico	x1
A		Parafuso transversal M5x12mm	x4

B		Parafuso transversal M4x12mm	x4
C		Parafuso transversal M8x16mm	x1
D		Φ 8 arruela	x1
E		Inserção de alumínio	x1
F		Porca M8	x1
G		Parafuso transversal M4x5mm	x4
H		Chave inglesa	x1
I		Tampa de plástico	x1
J		Anél - O	x1
K		Φ 10 arruela	x1
L		Parafuso transversal M6x12mm	x1
M		Fita dupla face	x1

Instruções para instalação


1




Coloque o porca de plástico 1 dentro do tubo de rosca interna.

Coloque a trava do parafuso de plástico, trava de plástico, em seguida a articulação de alumínio 1 e logo depois a porca de plástico 2 e por fim a tampa de plástico (I).


2




Fixe o painel à articulação de alumínio com o parafuso hexagonal (C) e com a arruela (D), inserção de alumínio (E) e a porca M8 (F).




4



Use os parafusos longos (A ou B) para conectar o painel no monitor.




3



Fixe o braço 1 no painel com o parafuso M6x12mm (L), Anél-O (J) e arruela 10 (K).

Coloque a braçadeira de mesa no tubo de aço com os parafusos (G).

5



Use a fita dupla face (M) no encaixe.