

SUPORTE PARA 2 MONITORES 12" A 27" - V06SA2M13-32B



Instruções de instalação do Suporte

1. Características do produto

Peso do produto: 3 Kgs; Adequado para monitores entre 12" e 27"

Peso máximo suportado: 15 Kgs, Padrão VESA: 50x50mm, 75x75mm e 100x100mm

2. Lista de ferragens

Importante: Não somos responsáveis por nenhum tipo de ferimento pessoal ou danos ao produto devido ao mal uso, montagem incorreta ou uso incorreto do produto.

Nota: A montagem deste suporte não é adequada para uso em paredes de aço ou concreto. Se você estiver incerto do tipo da material da parede a ser instalado ou alguma questão em relação a instalação correta deste suporte, contate um técnico qualificado. Se as peças necessárias não estiverem inclusas, por favor contate imediatamente a loja a qual adquiriu o produto.

Cuidado: Este suporte é indicado para monitores que não ultrapassem o tamanho ou peso limite. Usar este produto com peso acima do indicado pode causar danos ao suporte e ao monitor.

LISTA DE PEÇAS E PARAFUSOS

Nº	Descrição	Especificação do Modelo	Quant.
1		Braço de conexão do painel	x1
2		Tubo de rosca interior	x1
3		Conector de ferro 1	x1
4		Conector de ferro 2	x1
5		Base	x1
6		Rosca plástica	x1
A		Parafuso redondo M4x12mm	x8
B		Parafuso redondo M5x12mm	x9

C



Fita dupla face

x2


D



Tampa plástica

x1

E



Chave 4mm

x1

F



Parafuso redondo M5x12mm

x3

G




Parafuso redondo M5x10mm

x2


Instruções de instalação

1




Usando o parafuso longo (A) junte o conector de ferro ao tubo de rosca interior.

2




3




Coloque a rosca plástica dentro do tubo de rosca interior. Coloque a porca de trava plástica, a trava plástica e a parte em alumínio e a porca plástica número 1. Engate o tudo de rosca interior que está conectado e rosqueie. Cubra com a tampa plástica (D).

4



5



Usando o parafuso longo (A ou B) encaixe o suporte à placa de alumínio.

Use a fita dupla face (C) no conector de ferro.