

SUPORTE PARA 2 MONITORES 12" A 27" - V06S2M13-32C**Instruções de instalação do Suporte****1. Características do produto**

Peso do produto: 3,1 Kgs; Adequado para monitores entre 12" e 27"

Peso máximo suportado: 20 Kgs, Padrão VESA: 50x50mm, 75x75mm, 100x100mm.











2. Lista de ferragens







Importante: Não somos responsáveis por nenhum tipo de ferimento pessoal ou danos ao produto devido ao mal uso, montagem incorreta ou uso incorreto do produto.


Nota: A montagem deste suporte não é adequada para uso em paredes de aço ou concreto. Se você estiver incerto do tipo da material da parede a ser instalado ou alguma questão em relação a instalação correta deste suporte, contate um técnico qualificado. Se as peças necessárias não estiverem inclusas, por favor contate imediatamente a loja a qual adquiriu o produto.

Cuidado: Este suporte é indicado para monitores que não ultrapassem o tamanho ou peso limite. Usar este produto com peso acima do indicado pode causar danos ao suporte e ao monitor.


LISTA DE PEÇAS E PARAFUSOS

Nº	Descrição	Especificação do Modelo	Quant.
1		Estrutura em alumínio	x1
2		Tubo de rosca interior	x1
3		Rosca plástica	x1
4		Conector de ferro 1	x1
5		Conector de ferro 2	x1
6		Porca de travamento em plástico 1	x1
7		Peça plástica de travamento	x1
8		Porca de travamento em plástico 2	x1
9		Base	x1
A		Parafuso redondo M5x12mm	x3


B		Parafuso redondo M6x10mm	x2
C		Tampa plástica	x1
D		Parafuso redondo M5x12mm	x8
E		Parafuso redondo M4x12mm	x8
F		Parafuso redondo M4x12mm	x2
G		Chave 4mm	x2

Instruções de instalação**1**

Usando o parafuso longo (A) para o conector de metal para o tubo de rosca interior.

2

Coloque o parafuso plástico de travamento, parte de bloqueio plástico, estrutura de alumínio e porca de travamento em plástico 1. Engate o tubo de rosca interior que está conectado e rosqueie. Cubra o parafuso plástico (C).

3

Usando o parafuso longo (B), conecte o conector de ferro 1. Usando o parafuso longo (D ou E) para o suporte de TV, ajustado para a lateral em alumínio. Usando a fita dupla face (F) no conector de ferro.

