

1. Características

ST110F – Peso: 3.8 Kg; Tamanho de TV suportado: 32"-50"; Distância da parede: 650-950mm; Carga máxima suportada: 40kg; Padrão VESA até 400x400mm.

giro: 360°


2. Lista de equipamentos

Importante: Não nos responsabilizamos por qualquer dano pessoal ou ao produto causado por manuseio, montagem ou uso incorreto ou inadequado do produto.

Nota: Este suporte não é adequado para uso em paredes de metal, ou paredes de blocos de concreto frio. Se houver dúvidas sobre o material de construção da parede ou quaisquer questões referentes à instalação adequada deste suporte, é necessário entrar em contato com um profissional qualificado, se as ferramentas necessárias à montagem não estiverem disponíveis, entre em contato com uma loja local especializada.

Aviso: este suporte está destinado ao uso para TVs ou monitores que não excedam a capacidade máxima expressa neste manual. Ao usar este suporte para produtos mais pesados que o indicado, podem haver instabilidade causando danos aos produtos ou danos físicos ao usuário.

Lista de peças


Nº	Ilustração	Especificação	Qty
1		Braço de armação-1	x1
2		Placa de fixação parede	x1
3		Braço de armação-2	x1
4		Tampa plástica	x1
5		Chapa-1	x1
6		Chapa-2	x1
A		Buchas 8	x4
B		Parafuso parede 3x40mm	x4

C		4x5mm parafuso montagem	x1
D		8x45mm parafuso montagem com cabeça	x1
E		Porca M8	x1
F		Arruela 8	x5
G		8x16mm parafuso de montagem com cabeça	x4
H		6x20mm parafuso de montagem com cabeça	x4
I		Espaçador de plástico	x4
J		6x16 arruela	x8
K		Porca M6	x2
L		Chave	x1




Instruções de instalação:

1




Insira a placa de fixação de parede no braço de armação 1 e posteriormente, a tampa plástica. Usando o parafuso de montagem (D) e a arruela (F) e a porca (E) para fixar o braço 1 ao braço 2.

2




3



3. Usando o parafuso longo (G ou H), arruela (F) e o espaçador (I) para montar a TV na chapa de alumínio.

4



4. Usando um nivelador para assegurar de que tudo está no nível, faça os furos usando uma broca 10 e profundidade de 50mm. Insira as buchas de plástico e use os parafusos longos para fixar o suporte.

